

Fluke VR1710

Регистратор качества напряжения VR1710



Fluke VR1710

Однофазный регистратор параметров напряжения до 339 суток;
 Рабочий диапазон от 70 В до 300 В, разрешение 0,125 В, погрешность $\pm 0,5\%$;
 В комплект входит ПО PowerLog, интерфейс USB 1.1 и 2.0;
 Масса 0,2 кг.

Общие характеристики	
Рабочее напряжение	От 70 В до 300 В
Мин/Макс/Среднекв. значения	Разрешение 0,125 В
Количество регистрируемых событий	175000
Провалы/Прерывания	Да
Разрешение по времени	5 мс
Разрешение по напряжению	0,125 В
Превышения напряжения	Да

Частота	Да
Измерение гармоник	Согласно EN 61000-4-7 (до 32 ^й гармоники)
Измерение фликкера	Согласно EN 61000-4-15
Кол-во каналов регистрации	1 фаза-нейтраль 2 фаза/нейтраль на землю
Время записи	От 1 до 339 дней в зависимости от времени усреднения (от 1 секунды до 20 минут)
Переходные процессы	Да
Диапазон частот	50 Гц ± 1 Гц и 60 Гц ± 1 Гц
Категория безопасности	CAT II, 300В