

**GW INSTEK**

Good Will Instrument Co., Ltd.

**GVT-427B**

**Вольтметр переменного тока GVT-427B**



## Вольтметр переменного тока GVT-427B

### Технические характеристики GVT-427B

Число каналов	2
Виды измерений	ACV
Базовая погрешность (%)	3
Переменное напряжение	100 В
Разрешение (ACV)	10 мкВ
Диапазон частот ACV	10 Гц-1 МГц
Особенности	Два измерительных входа, работающие независимо или в режиме суммирования. Прибор обеспечивает измерение относительных уровней по напряжению от минус 90 дБ до 41 дБ (относительно 1 В) и относительных уровней по мощности от минус 90 дБм до 43 дБм (относительно 1 мВт на 600 Ом). Прибор имеет выход широкополосного усилителя с напряжением до 100 мВ на всех пределах измерений, который может быть использован для текущего мониторинга процесса измерения.